



Пускатели серии ПМА-6000 160А

Предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей. Они используются в электрических сетях переменного тока напряжением до 660 В и частотой 50 Гц



Пускатели могут устанавливаться на DIN-рейку или крепиться винтами, что упрощает их монтаж в электрощитах и панелях управления.



Соответствует требованиям ГОСТ



Пускатели отличаются высокой механической и коммутационной износостойкостью



Отсутствие шумов и повышенная надежность работы

технические характеристики

Количество полюсов	3
Номинальное рабочее напряжение U_e , В, при частоте сети 50Гц	380, 660
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	660
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , кВ	6
Номинальный рабочий ток I_e , категория применения AC-3, А при $U_e = 380В$	160
Номинальный рабочий ток I_e , категория применения AC-3, А при $U_e = 660В$	100
Условный тепловой ток I_{th} ($t^\circ 40^\circ$) в категории применения AC-1, А	180
Коммутационная износостойкость, млн. циклов/частота включений в час	0,2/600
Механическая износостойкость, млн. циклов/частота включений в час	5/2400
Класс износостойкости контактов	В
Условия использования	в помещениях с регулируемыми климатическими условиями
Рабочее положение	вертикальная плоскость с отклонением не более 15° в любую сторону.