

Структура условного обозначения

1. Условное обозначение выключателя кнопочного серии:

ВК – выключатель кнопочный;

22 – условный номер серии.

2. Условное обозначение исполнения базы (основания) по материалу:

 \mathbf{E} – материал полимер.

3. Условное обозначение исполнения по типу привода:

А – потайной толкатель типа «цилиндр» с фиксацией;

 \mathbf{B} – сдвоенный;

D – переключатель стандартная рукоятка;

DJ – переключатель удлиненная рукоятка;

G – переключатель с ключом;

 \mathbf{W} – толкатель с подсветкой;

С – грибовидная головка;

S – грибовидная головка с возвратным поворотом;

4. Условное обозначение исполнения:

Таблица 1 – два цифровых кода для стандартной кнопки (переключателя);

Таблица 2 – три цифровых кода для аварийной кнопки типа «гриб»;

Таблица 3 – четыре цифровых кода для двойной кнопки.

6. Условное обозначение степени от внешних воздействий: IP65.

Таблица 1. Стандартная кнопка (переключатель) – два цифровых кода исполнения.

Код	Кнопочный выключатель	Переключатель	
	-цвет	-тип переключателя	
pa	1 – белый;	2 – 2 позиции с фиксацией;	
фий	2 – черный;	3 – 3 позиции с фиксацией;	
1 Kt	3 – зеленый;	4 – 2 позиции с возвратом;	
Первая цифра	4 – красный;	5 – 3 позиции с возвратом.	
	5 – желтый;		
	6 – синий.		
	-тип контактной группы	- тип контактной группы	
	1 – 1HO;	1 – 1HO;	
Вторая цифра	2 – 1H3.	2 – 1H3.	
	3 – 2HO;	3 – 2HO;	
	4 – 2H3;	4 – 2H3;	
	5 – 1HO+1H3;	5 – 1HO+1H3;	
	6 – 3HO;	6 – 3HO;	
	7 – 2H3+1HO;	7 – 2H3+1HO;	
	8 – 2HO+1H3.	8 – 2HO+1H3.	



Таблица 2. Аварийная кнопка типа «гриб» - три цифровых кода исполнения.

Код	Кнопочный выключатель типа «гриб»	Изображение	
Первая цифра	-диаметр основания кнопок, мм:		
	4 - 30;		
	5 - 40;		
, ,	6 - 60.		
Вторая цифра	-цвет:		
	1 - белый;		
	2 - черный;		
ая і	3 - зеленый;		
do,	4 - красный;		
Bī	5 - желтый;		
	6 - синий.		
	-тип контактной группы:		
	1 – 1HO;	y \	
рра	2 – 1H3.		
Įщ	3 – 2HO;		
1 Rc	4 – 2H3;		
Гретья цифра	5 – 1HO+1H3;		
Τ̈́	6 – 3HO;		
	7 – 2H3+1HO;		
	8 – 2HO+1H3.		

Таблица 3. Двойная кнопка – четыре цифровых кода исполнения.

	Двойной кнопочн	II			
Код	Кнопка 1	Код	Кнопка 2	Изображение	
Первая цифра	-цвет:	Третья цифра	-цвет:		
	1 - белый;		1 - белый;		
Įиt	2 - черный;		2 - черный;		
1 K1	3 - зеленый;		3 - зеленый;		
рва	4 - красный;		4 - красный;		
Пе	5 - желтый;		5 - желтый;		
	6 - синий.		6 - синий.		
	-тип контактной группы:	Четвёртая цифра	-тип контактной группы:		
	1 – 1HO;		1 – 1HO;		
pa	2 – 1H3.		2 – 1H3.		
фий	3 – 2HO;		3 – 2HO;		
I K1	4 – 2H3;		4 – 2H3;		
Вторая цифра	5 – 1HO+1H3;		5 – 1HO+1H3;		
Вт	6 – 3HO;		6 – 3HO;		
	7 – 2H3+1HO;		7 – 2H3+1HO;		
	8 – 2HO+1H3.		8 – 2HO+1H3.		